

Produktdatenblatt

Bosch Radio GPB 12V-10, Solo Version

Technische Daten		Lieferumfang
Radiofrequenzbereich AM	531 – 1602 kHz	Aux-In Kabel (2 610 008 343)
Radiofrequenzbereich FM	87.5 – 108 MHz	Akku & Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten
Ausgangsspannung(en) Akku	12 V	Karton
Speicherplätze	10	
Eingangsspannung(en) Netz	100 - 240 V	
Gewicht, ca.	1.5 kg	
EAN	3165140662819	
HAN	0601429200	



Ausführliche Beschreibung

Radio GPB 12V-10. Top Sound im L-BOXX System! Starker Sound für Wiedergabe von FM/AM und MP3-Dateien. Passt perfekt in eine halbe Bosch L-BOXX - Einfacher Transport mit System. Anschluss von externen Abspielgeräten über Aux-In. Energieversorgung wahlweise mit Bosch 12-V Li-Ionen-Akkus oder durch mitgeliefertes Netzteil. 10 Senderspeicherplätze (5 FM und 5 AM). Praktisches Aufbewahrungsfach für mitgeliefertes Netzteil und Aux-in Kabel. Flexible

Bass/Treble-Einstellung. 2 x 5 Watt Lautsprecher für Stereo Sound. Voll funktionsfähig nach einem Fall aus 1 m Höhe. Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Aux-In Kabel (2 610 008 343), DC-in Adapter (1 600 A00 0ZT), Karton, 2 x Batterie 1,5 V LR03 (AAA)

Produktstärken

- ✓ Energieversorgung wahlweise mit Bosch 12-V Li-Ionen-Akkus oder durch mitgeliefertes Netzteil
- ✓ 10 Senderspeicherplätze (5 FM und 5 AM)
- ✓ Praktisches Aufbewahrungsfach für mitgeliefertes Netzteil und Aux-in Kabel
- ✓ Flexible Bass/Treble-Einstellung
- ✓ 2 x 5 Watt Lautsprecher für Stereo Sound
- ✓ Voll funktionsfähig nach einem Fall aus 1 m Höhe